

大ホール 照明設備

2023.7.31 更新

調光卓	パコリスSHOOT (パナソニック電工) JASCI対応 COMOS非対応			
フェーダー数	80本 (A/Bクロス3段プリセットの場合) 240本 (1段プリセットの場合)			
記憶	2000シーン			
サブマスター	30本 × 100ページ			
フリーフェーダー	10本			
チェイス	100パターン			
フロアコンセント	位置は別紙参照			
30A C型	25回路 (一部フロアコンセント20Aまで)			
20A C型	8回路 (P席後部/内4回路DL切替可)			
15A 平行	5回路 (舞台前)			
常設器具				
ベースライト (色入れシュート不可)	1000W FQ × 80台			
天井リモコンスポット (舞台奥からムービングスポット1) (色入れ不可)	ムービングスポット1	PTF1500W 凸 × 8		
	ムービングスポット2	PTF1500W 凸 × 12		
	ムービングスポット3	PTF1500W 凸 × 6		
	ムービングスポット4	PTF1500W 凸 × 6		
	ムービングスポット5	PTF1500W 凸 × 6		
	ムービングスポット6	PTF1500W 凸 × 6		
	ムービングスポット7	PTF1500W 凸 × 4		
シーリングリモコンスポット (色入れ不可)	1CL (前)	PTF1500W 凸 × 12台		
	2CL (奥)	PTF1500W 凸 × 12台		
フロントリモコンスポット (舞台前からFR1/上・下それぞれ) (16色カラーチェンジャー付)	FR1	PTFC1500W 凸 × 6	FR2	PTFC1500W 凸 × 6
	SD1	PTC1000W PAR (N) × 3	SD2	PTC1000W PAR (N) × 4
	SD3	PTFC1500W 凸 × 4	PD	PTFC1500W 凸 × 6
カラーチェンジャー (コスモカラー)	W/15B/17B/22/31/35/37/41/59A/64/67A/71/78A/84/86A/88			
センターフォローピン	3KW クセノンピン × 2台			
移動器具 (20A C型/大小共通)				
1000W 凸	40 (パナソニック製)	ハンガー	34	
1000W HIカッター 20°	12 (パナソニック製)	カッター用ネタホルダー	18 (Bサイズ対応)	
1000W PAR (M)	8 (パナソニック製)	ハイスタンド	13	
1000W PAR (N)	26 (パナソニック製)	ロースタンド	15	
500W PAR (N)	30 (パナソニック製)	3連トンボ	19	
1000W FQ	20 (丸茂製)	ベース	40	
延長変換コード	T型への変換は全てお持ち込みください			
30A C型 (10m)	8	20A C型 - 30A C型 (短)	3	
30A C型 (5m)	10	30A C型 (2又)	8	
30A C型 (3m)	3	20A C型 (2又)	25	
30A C型 - 20A C型 (10m)	12	30A C型 - 20A C型 (2又)	13	
30A C型 - 20A C型 (5m)	20	30A C型 - 平行	7	
30A C型 - 20A C型 (1m)	6	20A C型 - 平行	7	
20A C型 (10m)	12	平行 - 20A C型	6	
20A C型 (5m)	28			
20A C型 (3m)	23	(下記、大小共通)		
20A C型 (1m)	10	20A C型4chポーターケーブル (15m)	2	
		20A C型4chポーターケーブル (10m)	1	
DMX回線				
OUT	キャットウォーク × 1回線 ※調光室にて切替、ホール卓に入力可		IN	客席中通路 (使用不可) 現在、調光室より配線要
その他				
仮設電源	方式	電圧/容量	数	端子
カムロック:なし	3相4線	100V 350A (ボルト19mm)	2	有り (12mm) C型 × 2の主幹併用
	単相3線	100V 400A (ボルト24mm)	1	有り (17mm) C型 × 2の主幹併用
上・下 袖1ヶ所ずつ (計2ヶ所)	3相3線	100V 225A (ボルト17mm)	1	有り (10mm)
	C型	100V 30A	4 (+音響用 × 5有り)	※音響用 使用可
キャットウォーク (下手通路)	3相4線	100V 400A (ボルト24mm)	2	有り (17mm) 圧着端子 ○ - 16
バトン:3分割 (中央:70Kg 上下:50Kg) × 1 (照明器具吊り込み可)				
スモーク:使用不可 (常設パイプオルガン保護のため)				